Aansluit-instructie*

SETUP 2

Alle lampen dmv 1 kabel verbonden aan transformator

TYPE LAMP	AANTAL LAMPEN	2,5 mm²	4,0 mm²	6,0 mm²	10,0 mm²	VA transformator (12 VAC)
PLS300(B)	1	120 m	180 m	200 m	200 m	16 VA
	2	60 m	90 m	140 m	200 m	32 VA
	3	35 m	60 m	90 m	150 m	48 VA
	4	25 m	40 m	65 m	110 m	64 VA
PLS400(B) PLW400(B) PLS700(B)	1	100 m	160 m	200 m	200 m	26 VA
	2	50 m	80 m	120 m	200 m	52 VA
	3	30 m	50 m	80 m	130 m	78 VA
	4	25 m	40 m	60 m	100 m	104 VA
PLW300(B)	1	150 m	200 m	200 m	200 m	18 VA
	2	75 m	120 m	180 m	200 m	36 VA
	3	50 m	80 m	120 m	200 m	54 VA
	4	35 m	60 m	90 m	150 m	72 VA
PLW700(B)	1	85 m	140 m	200 m	200 m	30 VA
	2	40 m	70 m	100 m	170 m	60 VA
	3	25 m	45 m	70 m	110 m	90 VA
	4	20 m	35 m	50 m	85 m	120 VA

*voor Moonlight